Guida ShakeDown con cronometro ReiPro e SendTime

Partenza

Partenza - Impostazioni ReiPro Si consiglia l'uso del programma PC OnLine / Partenze.

Collegare la cellula alla Linea Start del cronometro

Per generare gli Start ogni 30" si deve abilitare il semaforo interno al cronometro.

Menù / Impostazioni (🌣) nella seconda schermata Semaforo, o dal Cronometraggio con F4 "Impostazioni Sema"

06/10/	2021 20:01:23				📡 🛱 🎹 100%
¢	ShakeDown Impostazioni			(,	D 🗘
	Se Semaforo				
	Bv Basi Velocità				
	Mo Modem				
	Bl Bluetooth				
••		e	Indietro		

Impostare:

- Sequenza: SALITA 2
- Creazione automatica Start: Sì
- Modalità sequenza Automatica
- Ora e Data correnti
- Tempo di ripetizione: 30"
- Sequenza attiva: Sì

14/08/2022 2	3/2022 20:30:02 ¥ ¶							
ShakeDo Sema	own Impostazioni Sema foro							
Sequenza attiva:	Modalità sequenza:	Sequenza:						
sì 🔘	Automatica	Rally 1						
Avvisa falsa parter	nza: Creazione automatica S	Start: Ora di Partenza:						
O No	sì 🔵	08:00:00.0000						
Data di Partenza:	Tempo di ripetizione:	Riparti con il prossimo minuto:						
14/08/2022	00:00:30.0000	Sì 🔘						
•• Ca	mbia sequenza 🧭 🕞	Indietro Avanti 🌖						

Uscire con ←

Tasto Microgate per tornare al Cronometraggio

	Prossima partenza: 20:31:30								
		#	Pett.	Tempo	Auto	Dist.	Man		
30"								120"	
			,						
		1		20:30:00.000) 🗸		1		
60"		2		20:30:30.000) 🗸		1	Lista di	
	- 8	3		20:31:00.000) 🗸		1	Part.	
	0.								
20:31:22									
Sema:Attiv	vo Ora:08:00	:00	Rip:0	0:00:30 Im	posta	zioni Sema	Im	postazioni 🕰	

Si nota che il semaforo è attivo dalla presenza del pallino Rosso/Giallo/Verde.

Ora ogni 30" il cronometro genererà un evento sulla linea Start ed è sufficiente abbinare un numero subito prima dello Start, semplicemente digitando il numero e premendo enter.



La colonna Manche Riporterà il numero del passaggio.



Infatti sulla banda sarà stampata anche l'indicazione della Manche

È possibile modificare sui il pettorale che la Manche usando il touch nella corrispondente cella della tabella.

#30 M2 START Auto AS 9 20:43:00.0000 #31 M2 START Key SK 9 20:43:01.4690

È consigliato dal menù Stampe/Impostazioni Stampante attivare la stampa ridotta.

U3 M2 ST 20:50:30.0000 S3 M2 ST 20:50:30.7800

Da Cronometraggio Impostazioni (F5) Modalità pettorali deve essere Cancella pettorale in modo che in caso di distrazione non venga abbinato un numero errato.

14/08/2022 20:46:56		📡 🛱 🛄 100%
ShakeDown Impostaz Impostazioni ge	^{ioni} enerali	
i Imposta il pettora	le dopo un evento	
Tempo di conferma [s]:	Numero di eventi da reinviare:	Verifica eventi:
3	20	O No
Invia solo eventi con pettorale:	Modalità pettorali	Nuovo evento dopo modifiche:
O No	Cancella pettorale	O No
••		o Avanti

Partenza - Impostazioni SendTime

Per impostare SendTime aprire il menù di destra fare click Setup

Impostare Tipo Manifestazione: SHAKRDOWN

Id PS 999

E Anno, Equipe Manifestazione e Password come comunicate.

SAVE Setup							
Parametri FICR Tipo Manifestazione							
SHAKEDOWN	*						
Anno							
2021	•						
Equipe							
900	~						
Manifestazione							
903							
Password							
900900							
Id PS 999	Ŧ						
Tipo Co	onnessione						

Setup **Tipo Connessione RS232** -Parametri Cronometro Reipro/Rei2 **•** 9600 • Linea di Rilevamento **STA** PARTENZA LAP Non Collegata AUX Non Collegata **STO** Non Collegata T Non Collegata * **Download PA/AR** - D **Sec** 15 Invio Log & Sms

Nella parte inferiore vanno inseriti i dati di collegamento al cronometro.

Tipo connessione: RS232 (anche cavo USB)

Paramenti Cronometro: Reipro/Rei2 9600

Linee STA PARTENZA, le altre Non Collegata.

NON attivare il Download PA/AR

Uscire dal Setup con SAVE

Attivare il collegamento al cronometro con il tasto di Dx e l'invio dei dati con il tasto di SX

Email 1

Arrivo

Arrivo -- Impostazioni ReiPro

In arrivo la cellula va collegata sulla Linea Stop.

Il programma da utilizzare è Partenze singole / Sci Alpino

Da Cronometraggio con Alt+F1 impostare Manche 0 (in questa modalità il cronometro assegnerà in automatico il numero di manche ad ogni passaggio del concorrente).

06/10/2021	20:23:20			📡 🛱 ໜ 100%
START	Manche: 1 Cat:	1	Mem: 0 Lista:	
LAP	LAP	1 0	Mem: 0	Fast EDIT
STOP	Manche: 1 Class:	0	Mem: 0 R:	Skip STOP
Edit	Skip: Manuale	Inserire Categoria	Semaforo: Spento	Impostazioni ALT

Si consiglia di disattivare la ricerca automatica dei numeri in arrivo: da Impostazioni (F5) impostare sulle impostazioni Arrivo (4° Schermata), Ricerca automatica: NO.

06/10/2021 20:26:14			📡 🛱 🎹 100%
Partenze Singole a Impostazion	^{#9} Impostazioni i Arrivo		
Ricerca automatica:	Auto conferma:	Classifica abilitata:	
No	No	Sì 🔘	
Tempo di conferma			
5			
••••	€ €	Indietro Avanti	⊖

Impostare la precisione a decimo: Menù / Impostazioni (🌣)/ Precisione misura

06/10/2	2021 20:31:35				📡 🛱 🎹 100%
${ { \bisol} { $	Partenze Singole #9 Impostazioni			Ċ;	D 🗘
	Ir Impostazioni ReiPro		Ie Importaz	ione / Esport	azione
	Pm Precisione misura		Li Linee		
	Cc Comunicazione con Co	omputer	Ii Indirizzo	IP	
	Ta Tabellone		Rn Rei Net		
				Avanti	€

Ritornare al Cronometraggio con il tasto Microgate

Il Cronometro riceverà le partenze da SendTime che le scarica dal Server Rally.



I numeri attesi sono visibili dopo R:

Si dovrà imputare il numero in arrivo e confermarlo con enter.

06/10/2021	20:37:22			📡 🛱 🎹 100%
_	Manche: 1	5	Mem: 0	
START	Cat:	J	Lista:	Skip
	LAP	1 0	Mem: 0	
				Fast
				EDIT
_	Manche: 0	1	Mem: 0	
	Class:	•	R: 1,2,10,4,8,7	Skin
STOP	20.37	·07 (0.06	STOP
	20.57	.07.0		
Annulla evento	Skip	Riassegnare	Edit tempo	Manche ALT

Arrivo – Impostazioni SendTime

SAVE Setup	Impostare Tipo Manifestazione: SHAKRDOWN
Parametri FICR Tipo Manifestazione SHAKEDOWN -	Id PS 999 E Anno, Equipe Manifestazione e Password come comunicate.
Anno 2021 • Equipe 900 • Manifestazione	
903 Password 900900	SAVE Setup
Id PS 999 -	Tipo Connessione
Tipo Connessione	Parametri Cronometro
Nella parte inferiore vanno inseriti i dati di collegamento al cronometro.	Reipro/Rei2 - 9600 -
Tipo connessione: RS232 (anche cavo USB)	Linea di Rilevamento
Paramenti Cronometro: Reipro/Rei2 9600	STA Non Collegata
Linee STO ARRIVO, le altre Non Collegata.	LAP Non Collegata
Attivare il Download PA/AR	LAF Non Conegata
Uscire dal Setup con SAVE	AUX Non Collegata STO ARRIVO T Non Collegata Download PA/AR

Per impostare SendTime aprire il menù di destra fare click Setup

II 🙃 🖧 🕷 🛪 🧑			◊∦፤[]៖ [58]	20:22	
≡	SendTime v 2.00.8 v5) :
		M	: 903 IdPS 99	9	
1	а •		5		Ŧ
PS	TP	BIB	TIME	Note	Sent
1	Ρ	6	20:00:00.000	<	
1	А	5	20:13:40.598		
2	А	4	20:13:32.042		
2	А	3	20:13:14.980		
2	А	2	20:12:55.759		
2	А	1	20:12:43.967		
1	А	4	20:12:14.328		
2	Ρ	2	20:09:00.000	<	
2	Ρ	1	20:08:30.000	<	
1	Ρ	4	20:08:00.000	<	
1	Ρ	3	19:57:19.200	<	
1	Ρ	2	19:56:57.000	<	
1	Ρ	1	19:56:44.600	<	

Attivare il collegamento al cronometro con il tasto di Dx e l'invio dei dati con il tasto di SX

Situazione di emergenze – Invio netti dalla C.STOP

In caso di problemi si possono inviare i tempi netti dalla postazione di C.Stop

Nel Setup impostare i dati di gara:

save Setup	Come cro	onometi	ro im	postare	MASTER		
Parametri FICR	Uscire da	Ilo Setu	р соі	n SAVE			
Tipo Manifestazione	Fare click	sul rett	ango	olo nero	in alto, si apro	e la mascł	nera
SHAKEDOWN -	per l'invi	o manua	ale				
Anno							
2021							
Equipe							
900 -							
Manifestazione							
903							
Password							
900900							
			S	endTir	ne	(A)	š :
			v .	(M: 9	903 IdPS 99	99)	
					010		.1.
		P					4
		PS	ΤР	BIB	TIME	Note	Sent
Tipo Connessione		999	Т	2018	00:05:05.05	5	
		999	Т	1011	00:02:55.88	8	
Impostare in tipo NETTO		1	Р	12	22:27:02.70	0 <	
Digitare i tempi e come numero concorrente ir un numero a 4 cifre in cui la prima cifra rappre	nserire senta il	NET	го		👻 🗌 NF	• 🗆	NA
passaggio e le altee 3 in numero di gara (es. 10 significa 1º passaggio del concorrente 5: 3122 s)05 significa	HH	MN	M SS	S DCM	+	
3° passaggio del 122).	Signinea	00	01	0	5 380	2018	Invi
		Clea	r		Time	-	

Riferito alla versione REIPRO 1.11.0 e versione SendTime 2.00.8 v5